

福生市民会館 大ホール(もくせいホール)照明設備

調光卓<松村 ファンタジー153> ※COMOS対応

- ・プリセットフェーダー 100本×3段
- ・サブフェーダー 20本×50ページ

・シーン記憶 500シーン

ボーダーライト

1BL~3BL(4色W・78・W・72)

ボーダー切替コンセント 上下コンモ4回路 中4回路

サスペンション 1~3SUS(C型20A)

※電動・メモリー有/最大荷重400kg

1SUS 16回路(純直/15・16)

2・3SUS 12回路(純直/11・12)

常吊り (1・2SUS) (凸・松村CX-8S/フレネル・松村FX-8 1000Wハロゲン球)
 ○○○○○○ ◎◎◎ ◎◎◎ ○○ ◎◎◎ ◎◎◎ ○○○○○○
 (3SUS)
 ○○○○ ◎◎◎ ○○ ◎◎◎ ○○ ◎◎◎ ○○ ◎◎◎ ○○○○

アップーホリゾンド ※電動・メモリー有

4色(#71・72・63・22)

<1色24灯>

ローアホロゾンド

6色(#72・78・58・40・22・W)

<1色30灯>

シーリング (1000WG球)

平凸 2台×15回路(計30台)

フロントサイド (1000WG球)

平凸 3台4色&2台2色(上下各6回路)

プロセニウム (1000Wハロゲン球)

※電動・メモリー有/最大荷重420kg
 10回路(常吊り 平凸12台)(純直/10)

トーマタル (1000WG球)

平凸 2台3色(上下各3回路)

フットライト

4色(#W・78・22・72)

花道フットライト

2色(#W・78)

ピンスポット(SUPERSOL-2008SR)

クセノン2Kw×2台

フロアポケット

30A 上下FC各12回路(純直/1・4・7・10)
 前C3回路(上下コンモ)(純直/1)

花道C上下各2回路(純直/1)

後C6回路(純直/1・4)

盆C6回路(LH前)

60A 舞台上下FC各1回路
 (純直)

客席上下各2回路